

Raccorder le câble réseau et le cordon d'alimentation de la *Borne de Pointage Connectée* que l'on nommera désormais dans ce document : BPC

La LED est **rouge** (2 secondes à 1 minute) signifie que le système est sous tension et en cours d'initialisation

La LED est **cyan** (environ 2 secondes) et un bip retentit (-.-) signifie que la BPC a obtenu une adresse IP automatiquement (mode DHCP) et qu'elle est connectée au réseau

La LED est **magenta** (environ 4 secondes) signifie que la BPC n'a pas réussi à obtenir une adresse IP automatiquement (mode DHCP) et qu'elle est donc connectée au réseau en utilisant une IP fixe

La LED est **rouge** (environ 2 secondes) et un bip retentit (-.-) signifie que la BPC n'est pas connectée au réseau car le câble n'est pas raccordé

La LED est **cyan** et un bip retentit (-.-) signifie que la BPC est connectée au réseau

La LED est **bleue** et le câble réseau est raccordé. Le système est prêt à lire le premier Tag RFID

Passer le Tag RFID à proximité du lecteur (2cm à 8cm en fonction du type de Tag utilisé)
La LED est **rouge** et un bip retentit (-.-) signifie que la lecture du TAG est rejetée

Passer le Tag RFID à proximité du lecteur (2cm à 8cm en fonction du type de Tag utilisé)
La LED est **verte** et un bip retentit (-) signifie que la lecture du TAG est prise en compte dans la base de données

La LED est **bleue**. Le système est prêt à lire le Tag RFID suivant

Passer le Tag RFID à proximité du lecteur (2cm à 8cm en fonction du type de Tag utilisé)

La LED est **verte** et un bip retentit (-) signifie que la lecture du TAG est prise en compte dans la base de données

L'identité de la personne associé au Tag RFID ainsi que l'horodatage sont directement accessibles sur Internet

Depuis cette même page, il est également possible de consulter la base et d'effacer les enregistrements

RAFRAICHIR LA PAGE

CONSULTER LA BASE

Cette page a été actualisée à 18:58:27 le 07-10-2017
TOTAL : 8

ID	TAG	NOM	PRENOM	CLASSE	HORODATAGE
32	010DC98002	ALBERT	RODRIGUE	3EME	2017-10-07 18:53:44
33	010DCA10A3	AUDIBERT	JULIE	4EME	2017-10-07 18:53:48
30	010DC94574	BERTRAND	OLIVIER	6EME	2017-10-07 18:53:50
31	010DCA1B68	ADAM	VINCENT	3EME	2017-10-07 18:53:52
29	010DC943EC	LETOURNEUR	CORENTIN	5EME	2017-10-07 18:53:54
28	010DC9916F	DESTIVELLE	MARGAUX	4EME	2017-10-07 18:53:56
34	010DC960D6	CRUSSON	FLORIAN	3EME	2017-10-07 18:53:58
35	010DC9C93D	BRUNET	ALEXIA	6EME	2017-10-07 18:54:01

Pour supprimer de manière définitive les enregistrements visibles dans le tableau ci-dessus, entrez le mot de passe puis cliquez sur "VALIDATION IRREVERSIBLE"

VALIDATION IRREVERSIBLE